

# マルチポイントで 2 台の携帯を便利に使おう！

## ★マルチポイントとは

マルチポイントとは 1 台の Bluetooth ヘッドセットで、2 台の携帯電話の待ち受けを行うことができる機能です。マルチポイント機能を使えば、会社用と個人用などの 2 台の携帯電話をご利用の場合に便利です。

### ※注意

携帯電話 2 台でのみ使える機能です。パソコンやゲーム機との同時待ち受けはできません。また、すべての Bluetooth 対応携帯での組合せ、動作を保証するものではありません

## マルチポイントの方法

### ☆Step1 1台目の携帯電話とペアリング

1. LBT-HS310 を電源オフの状態でもルチファンクションボタンの長押しをし、ペアリングモードにします。
2. 携帯電話から LBT-HS310 を検索します。
3. 検索された「LBT-HS310」を選択し、機器の登録を行います。  
登録時にパスキーの入力画面が現れたら「0000」（ゼロを4つ）を入力します。  
(携帯電話が Bluetooth 2.1 + EDR に対応している場合、この操作は必要ありません。)
4. ペアリングが完了したら、携帯電話の Bluetooth をオフにします。  
※携帯電話の Bluetooth がオフにならない場合は、携帯電話の電源をお切りください。

### ☆Step2 2台目の携帯電話とペアリング

1. 1台目の携帯電話と同じ手順で2台目の携帯電話をペアリングします。
2. ペアリングが完了したら、LBT-HS310 の電源をオフにします。  
※2台目の携帯電話の電源は切らずに Step3 へ進みます。

### ☆Step3 2台の携帯電話を待ち受ける

1. 2台目の携帯電話は電源オンの状態であることを確認してください。
2. 1台目の携帯電話の Bluetooth をオンにします。
3. LBT-HS310 の電源をオンにします。

これで設定は完了。1台目の携帯電話と2台目の携帯電話が共に接続され、待ち受け状態となります。

### ■着信の仕方

マルチファンクションボタンを押すと着信中の携帯電話で通話を開始します。  
このとき2台目の携帯電話のペアリング状態は維持されます。  
マルチファンクションボタンを押して切話すれば、再び2台の携帯電話からの待ち受けに戻ります。

**注意！：マルチポイント使用上の注意**

通話中に2台目が着信した場合には、着信音がヘッドセットからなり、マルチファンクションボタンを押すことで後から着信した側の通話に切り替えることができます。

その際、元の携帯電話の通話は保留となり、2台目の通話終了後マルチファンクションボタンを押すことで元の携帯電話の通話へ戻ることができます。

また2台とも終話した際は、着信前の状態（2台の携帯電話と待ち受け状態）に戻ります。

**Logitech corporation. 2010**